



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ГИБКИЙ НЕОН

Благодарим за выбор продукции торговой марки NEON-NIGHT!
Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного
использования гибкого неона.

Гибкий неон – световой шнур, выполненный из матовой ПВХ трубки с токопроводящими жилами и светодиодами (LED) внутри. Используется для декоративной и архитектурной подсветки объектов, зданий и интерьеров.

- Гибкий неон – 1 шт.
- Комплект подключения – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

Напряжение питания	230 В/50 Гц
Тип светодиодов	SMD 2835
Световой поток	18-20 Лм/LED
Модуль резки	1 метр
Режим свечения	Постоянное
Степень защиты	IP65
Класс защиты от поражения током	II
Климатическое исполнение	У1
Кратность резки	1 м
Температурный режим использования	-25...+40 °С
Температурный режим монтажа	-20...+40 °С *
Срок службы	5 лет

Артикул	Цвет свечения	Размер, мм	В бухте, м	Схематичное изображение в разрезе	Максимальное количество подключения на 1 шнур питания, м	Мощность на 1 метр, Вт/м	Количество LED, шт.		
131-043	Синий	8×16	100		100	6,5	120		
131-045	Белый								
131-046	Теплый белый								
131-051	Желтый	15×26	50		50	9,6			
131-052	Красный								
131-053	Синий								
131-054	Зеленый								
131-055	Белый								
131-056	Теплый белый	7×12 (Двухсторон- ный)	100		100	6,5			
131-061	Желтый								
131-062	Красный								
131-063	Синий					8×16		100	100
131-064	Зеленый								
131-065	Белый								
131-066	Теплый белый	12×12 (D-форма)	50		50	6,5			
131-092	Красный								
131-093	Синий								
131-095	Белый								
131-096	Теплый белый								
131-071	Желтый	16×16 (D-форма)	50		50	144			
131-072	Красный								
131-073	Синий								
131-074	Зеленый								
131-075	Белый								
131-076	Теплый белый	Ø 16 (круглый)	50		50	144			
131-081	Желтый								
131-082	Красный								
131-083	Синий								
131-085	Белый	Ø 16 (круглый)	50		50	144			
131-086	Теплый белый								
131-315	Белый	Ø 16 (круглый)	50		50	144			
131-316	Теплый белый								

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- До начала монтажа рекомендуется подключить для проверки к сети весь подлежащий установке гибкий неон, чтобы выявить дефекты, связанные с нарушениями цепи, которые могли произойти в процессе транспортировки, и дефекты, связанные с отклонениями в цвете. Это поможет избежать расходов на повторный монтаж изделия.

- Накануне монтажа необходимо хранить изделие в теплом помещении при температуре выше 10 °С.

- Внимание! Подключение к сети гибкого неона, который еще находится в бухте, не допускается, так как это может привести к чрезмерному нагреву изделия и его выходу из строя.

- Во время установки и подключения обратите внимание на то, чтобы контакты гибкого неона в местах соединений были сухими и без повреждений. Это поможет избежать короткого замыкания.

- Качество сети должно соответствовать ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009).

- Не производите монтаж гибкого неона во включенном состоянии. Подключайте гибкий неон к сети только после правильной установки.

- Контакты в месте подключения должны быть хорошо закреплены и заизолированы во избежание разрыва цепи в местах соединения.

- Места соединений должны быть залиты рассчитанным на высокое напряжение водонепроницаемым клеем, исключая попадание влаги на контакты гибкого неона, что может привести к короткому замыканию. Для улучшения изоляции используйте термоусадочную трубку (не входит в комплект поставки).

- Гибкий неон разделяется на отдельные участки только по модулю резки (маркировка на гибком неоне в виде ножниц) посредством острых ножниц или специального ножа. В противном случае, это приведет к порче отрезанного куска гибкого неона.

- Подключенный силовой провод устройства должен быть свободен от посторонних предметов или материалов.

- При соединении отдельных участков их края необходимо плотно закреплять в муфтах (не входят в комплект поставки).

- Заглушки (не входят в комплект поставки) должны быть плотно насажены на концы шлейфов. Для более надежного крепления используется специальный клей.

- При соединении нескольких участков гибкого неона необходимо обращать внимание на то, чтобы они имели одинаковые характеристики (один производитель, один тип, цвет, и т. п.), рассчитанные на одинаковое напряжение. Общая длина соединяемых отрезков не должна превышать допустимую длину для данной модели (см. таблицу «Технические характеристики»). Обязательно соблюдать полярность!

- Следует применять только «фирменные» силовые и соединительные элементы в местах присоединения отдельных участков цепи, а также при контакте всего устройства с силовыми проводами. В обратном случае существует риск окисления мест крепления (зажима), что также может привести к короткому замыканию и выходу из строя всего электрического шлейфа.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для корректной работы изделия соблюдайте меры безопасности и правила эксплуатации:

- Не допускается подключение гибкого неона с поврежденной изоляцией.

- Недопустимо закрывать гибкий неон металлическими предметами. Это может привести к короткому замыканию.



- В работе гибкого неона нельзя использовать переменный ток. Гибкий неон должен быть подключен через специальный комплект подключения (шнур питания с диодным мостом, коннектор для соединения, заглушка), поставляемым заводом-изготовителем (поставляется вместе с бухтой или приобретается отдельно).

В противном случае гибкий неон будет поврежден.

- Не погружайте изделие в воду.

- Запрещается электрически соединять несколько изделий между собой.

- Данное изделие не является игрушкой. Не допускайте детей к монтажу и использованию гибкого неона. Изделие привлекает внимание детей, поэтому его следует устанавливать вне зоны досягаемости детьми и включать под присмотром родителей.



- Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!
- В случае повреждения отдельного участка или обнаружении повреждения поверхности гибкого неона, необходимо вырезать поврежденный участок (строго по модулю резки и при отключенном напряжении) во избежание несчастного случая, соединив коннектором или заизолировав оставшиеся участки специальной заглушкой и водонепроницаемым клеем.



ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+40 °С.
- Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Обращаем ваше внимание, что компания **NEON-NIGHT** постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования. При выявлении дефектов на отдельных участках изделия, производится замена только поврежденных участков.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Неон-Найт Ко., ЛТД» / «Neon-Night Co., Ltd»
Адрес изготовителя: №8 Фуксинг роад, Гужен Шэньчжэнь Сити, Гуангдонг, Китай /
№8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guandong, China.
Импортёры и уполномоченные представители: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва,
ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

