



## СВЕТИЛЬНИКИ

### SP-LINE-HANG-4970

#### ПРИМЕНЕНИЕ

➤ Подвесной светодиодный светильник предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

#### ОСОБЕННОСТИ

➤ Светильник имеет высокий индекс цветопередачи (CRI>85). Это обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.

➤ Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

#### ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	<b>АС 176–264 В</b>
Частота питающей сети	<b>50/60 Гц</b>
Угол излучения	<b>120°</b>
Индекс цветопередачи	<b>CRI&gt;85</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP33</b>
Мощность	<b>41 Вт</b>
Световой поток	<b>2727 лм</b>
Размеры корпуса (Д×Ш×В)	<b>970×49×70 мм</b>
Возможность диммирования*	<b>Да</b>
Срок службы**	<b>30 000 ч</b>
Диапазон рабочих температур окружающей среды	<b>-15... +40 °С</b>
Длина подвеса (регулируемая)	<b>100–2000 мм</b>

\* Требуется применение специального контроллера.

\*\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Закрепите на поверхности цанговый зажим [5], как показано на рисунке.
- Проденьте трос [4] в цанговый зажим и отрегулируйте желаемую длину подвеса.
- Наверните резьбовую втулку троса [3] на закладной винт [2] светильника и плотно закрутите от руки.
- Скорректируйте положение светильника и подвесов при необходимости.
- Присоедините источник питания светильника к обесточенной сети AC 230 В. Соблюдайте маркировку проводов при подключении: коричневый — L, фаза; синий — N, нейтраль; зеленый — PE, защитное заземление
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.

