

Габаритные и присоединительные размеры кнопок К-1, К-2, К-3, К-4:

Серия	D1, мм	D2, мм	H1, мм	H2, мм	H3, мм	D3, мм	Чертеж
К-1-ХП К-2-ХП К-4-ХП	Ø30	M20×0,75 или M20×1	34,5	42,5	2÷4,5	Ø21H14	
К-3-ХП	Ø30	M20×0,75 или M20×1	36,5	44,5	2÷4,5	Ø21H14	
К-1-ХП К-2-ХП К-4-ХП	Ø36	M24×0,75	34,5	42,5	2÷5	Ø25H14	
К-3-ХП	Ø36	M24×0,75	36,5	44,5	2÷5	Ø25H14	
К-1-Х К-2-Х К-4-Х	Ø26,6	M20×0,75 или M20×1	34,5	39,5	1÷6	Ø21H14	
К-3-Х	Ø26,6	M20×0,75 или M20×1	36,5	41,5	1÷6	Ø21H14	
К-1-1П.А	Ø30	M20×1	37,5	46,8	2÷4,5	Ø21H14	