

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220-230 В / 50 Гц
Длина провода	1,35 м
Масса	0,208 кг

ОПИСАНИЕ

Паяльник импульсный предназначен для ручного монтажа радиоэлементов

Он используется для пайки электродеталей в двух мощностных режимах: 30 и 70 Вт

Особенность данного инструмента заключается в том, что максимальная мощность и ускоренный разогрев активируются нажатием и удержанием кнопки на рукоятке. Это позволяет оператору сначала установить жало инструмента в определенную точку пайки, а затем нажатием кнопки на корпусе перевести паяльник в максимальный рабочий режим. Паяльник имеет индикатор включения и очень удобную эргономичную рукоятку из ударопрочного пластика.

Характеризуется экономичным энергопотреблением.

Удобен для распайки кабелей в шкафах, а также быстрых демонтажных работ.

В комплекте поставляется защитный колпачок для нагревательной части.